

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

REC'D 19 MAY 2004

WIPO PCT

**PRIORITY
DOCUMENT**SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 103 18 931.9

Anmeldetag: 26. April 2003

Anmelder/Inhaber: Memminger-IRO GmbH,
72280 Domstetten/DE

Bezeichnung: Fadenliefergerät und Kabel für
ein solches

IPC: B 65 H, D 04 B, D 03 D

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 26. Februar 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Klostermeyer


RÜGER, BARTHELT & ABEL


Patentanwälte • European Patent Attorneys

Rüger, Barthelt & Abel · P.O. Box 10 04 61, D-73704 Esslingen

Dr.-Ing. R. Rüger
Dipl.-Ing. H. P. Barthelt
Dr.-Ing. T. Abel
Patentanwälte
European Patent
Attorneys

K. Matthies
Marken

P.O. Box 10 04 61 
D-73704 Esslingen a. N.

Webergasse 3 
D-73728 Esslingen a. N.

Telefon (0711) 35 65 39

Telefax (0711) 35 99 03

E-mail ruba@ab-patent.com

VAT DE 145 265 771

25. April 2003
MEMM PA 140 abet
Stichwort:
Kabeleinstichttechnik

Memminger-IRO GmbH, Jakob-Mutz-Str. 7, 72280 Dornstetten

Fadenliefergerät und Kabel für ein solches

Die Erfindung betrifft ein Fadenliefergerät mit elektrischen Komponenten sowie ein Kabel zum Kontaktieren eines solchen Fadenliefergeräts.

Fadenliefergeräte werden z.B. an Strickmaschinen oder an anderen Textilmaschinen dazu verwendet, einen Faden beispielsweise mit vorgegebener Spannung oder in vorgeschriebener Menge an eine Faden verbrauchende Stelle zu liefern. Die Fadenliefergeräte ziehen den Faden von einer Garnspule ab und halten ihn auf einer Trommel zum Verbrauch durch die Faden verbrauchende Maschine bereit oder liefern ihn an

5 diese. Solche Fadenliefergeräte sind meist in größerer Anzahl auf einem entsprechenden Halter, beispielsweise einem so genannten Maschinenring, befestigt. Sie weisen dazu eine Klemme auf. Außer der mechanischen Verbindung zur Textilmaschine benötigen solche Fadenliefergeräte in der Regel
10 auch eine elektrische Verbindung, um vorhandene elektrische Komponenten anschließen zu können.

15 Aus der DE-OS 21 48 653 ist ein Fadenliefergerät in Form eines Speicherfournisseurs bekannt, der eine durch einen Elektromotor gesteuert angetriebene Fadenliefertrommel aufweist. Die Trommel und der Motor sind an einem sich horizontal erstreckenden Halter befestigt, der an einem freien Ende eine sich nach unten öffnende mauartartige Klemme aufweist. Ein hakenartiger Schenkel dieser Klemme weist
20 eine Klemmschraube auf, deren Achse quer zur Öffnungsrichtung des Mauls orientiert ist. An der der Klemmschraube gegenüber liegenden Seite sind mehrere Kontaktstifte angeordnet, die zugespitzte Spitzen aufweisen. Sie dienen dazu, die Isolierung eines Kabels zu durchstechen und die
25 in dem Kabel vorhandenen Leiter zu kontaktieren. Das Kabel ist ein Flachbandkabel, das an einem Träger (Maschinenring) mit rechteckigem Querschnitt angeordnet ist. Die Kontakte sind bei zumindest einer Ausführungsform axial beweglich gelagert, damit diese beim Auftreffen auf das Kabel noch
30 etwas zurück geschoben werden können.

35 Beim Kontaktieren kommt es darauf an, dass die Kontaktstifte den in dem Kabel verborgenen Leiter sicher treffen. Deshalb ist der Anschluss eines Fadenliefergeräts an eine Textilmaschine mit Sorgfalt auszuführen. Das Maß der Sorgfalt mit dem das Fadenliefergerät eingesetzt wird kann

5 jedoch vom Hersteller des Fadenliefergeräts nicht vorher-
bestimmt werden.

10 Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, ein Fa-
denliefergerät zu schaffen, das sich auf besonders einfache
und sichere Weise mechanisch und elektrisch richtig an eine
Textilmaschine anschließen lässt.

15 Darüber hinaus ist es Aufgabe der Erfindung, ein Kabel
zu schaffen, das auf wenig fehlerträchtige Weise einen si-
cheren Anschluss des Fadenliefergeräts an eine Textilma-
schine unterstützt.

20 Diese Aufgabe wird mit einem Fadenliefergerät nach
Anspruch 1 sowie zusätzlich oder alternativ mit einem Kabel
nach Anspruch 14 gelöst:

25 Das erfindungsgemäße Fadenliefergerät weist eine Be-
festigungsklemme mit Kontaktstiften auf. Diese sind vor-
zugsweise ortsfest angeordnet. In Einzelfällen kann es je-
doch auch zweckmäßig sein, die Kontaktstifte axial beweg-
lich anzuordnen.

30 Dem einzelnen Kontaktstift oder den Kontaktstiften
(falls mehrere vorhanden sind) ist ein Führungselement zu-
geordnet, das das Kabel beim Einstechen der Kontaktstifte
insbesondere bezogen auf die Querrichtung des Leiters
führt. Das Führungselement ist dabei vorzugsweise der Kon-
tur des Leiters angepasst. Der Leiter ist z.B. durch ein
Flachkabel mit rechteckigem Querschnitt gebildet. Entspre-
chend weist das Führungselement dann ein Maul mit einem
35 etwa rechteckigen oder auch trapezförmigen Querschnitt auf,
der dem des Flachkabels weitestgehend entspricht. Das Füh-

5 rungselement ist lediglich längs, nicht aber quer zu den Kontaktstiften beweglich gelagert, wodurch es das Kabel beim Einstechen so festhält, dass die Kontaktstifte den oder die Leiter des Kabels sicher treffen.

10 Bei einer ersten Ausführungsform ist das Führungselement in Bezug auf den Grundkörper ortsfest gelagert, wobei die Kontaktstifte axial beweglich gelagert sind. Sie sind dabei in Ruhestellung so weit zurückgezogen, dass sie nicht in den Innenraum des Führungselements ragen. Somit kann das
15 Kabel in das Führungselement eingelegt werden, indem das Fadenliefergerät auf den Maschinenring aufgesetzt wird. Beim Eindrehen der Befestigungsschraube wird dadurch zuerst das Fadenliefergerät fixiert. Beim weiteren Eindrehen der Befestigungsschraube kann durch eine Umlenkmechanik bewirkt
20 werden, dass die Kontaktstifte axial vorgeschoben werden und somit in das Kabel einstechen. Alternativ ist es jedoch auch möglich, die Kontaktstifte durch ein gesondertes Betätigungsmittel, wie beispielsweise einen Hebel z.B. über einen Nockentrieb oder eine gesonderte Schraube zu aktivieren, d.h. in den von dem Führungselement maulartig umschlossenen Innenraum einzustechen, um das Kabel zu kontaktieren.
25

30 Alternativ können die Kontaktstifte ortsfest und dafür das Führungselement beweglich angeordnet werden. Dies gilt insbesondere für besonders einfache und robuste Ausführungsformen. Hierbei ist das Führungselement vorzugsweise federnd gelagert, wobei ein Federmittel dazu dient, das Führungselement in eine Aufnahmeposition hin zu spannen. In
35 der Aufnahmeposition steht es vor den Spitzen der Kontaktstifte. Es sorgt dadurch dafür, dass das Kabel oder ein sonstiger Leiter in das Führungselement eingelegt werden

5 kann, ohne dabei an den Spitzen der Kontaktstifte hängen zu
bleiben und dadurch aus seiner Solllage heraus gedrängt zu
werden. Auch wenn das Kabel an dem Maschinenring (Trag-
10 schiene) der Textilmaschine nur relativ lose, beispiels-
weise mittels Kabelbindern gehalten ist, ist dadurch eine
korrekte Kontaktierung der Leiter des Kabels möglich und
zwar auch dann wenn beim Installieren der Fadenliefergeräte
mit einer gewissen Nachlässigkeit zu Werke gegangen wird.

15 Die Kontaktstifte können mit verschiedenen elektrischen
Komponenten des Fadenliefergeräts, wie beispielsweise
einem elektrischen Schalter, einem Sensor, einer Anzeige-
einrichtung, einem Motor, einer Magnetkupplung oder ähnlichem
verbunden sein. Die zu der Textilmaschine gehörige
20 Leitung, die von den Kontaktstiften kontaktiert wird, führt
vorzugsweise zu einer zentralen Steuerung derselben. Einzelne
Leitungen können mit einer Spannungsversorgung verbunden
sein. Die Leitungen können Signalleitungen und/oder
Versorgungsleitungen sein.

25 Die Kontaktstifte sind vorzugsweise als Einsteckkontaktstifte
nach Art von Nadeln ausgebildet. Sie können einen runden oder
eckigen (flachen) Querschnitt aufweisen, um beispielsweise
einen Leiter zu durchbohren. Dies ist insbesondere dann zweckmäßig,
30 wenn der Leiter als Litze ausgeführt ist. Es ist auch möglich,
die Einsteckkontakte als Schneidklemmkontakte auszubilden,
beispielsweise in Form von längs geschlitzten Kontaktzungen.
Diese durchstechen eine Kabelisolation und nehmen den Leiter
in ihrem Schlitz auf, wobei sie ihn kontaktieren.

35 Als Kabel kann ein Flachbandkabel mit ein, zwei oder mehreren
Leitern zur Anwendung kommen. Das Flachbandkabel

5 weist einen vorzugsweise rechteckigen Querschnitt (mit abgerundeten Ecken) auf. Das Führungselement stellt hier sicher, dass die Kontaktstifte die Leiter beim Einstechen treffen. Bei einer bevorzugten Ausführungsform des Kabels weist dieses an zumindest der den Einstechkontakten zugewandten Seite Ausnehmungen auf, die die Einstechkontakte und das Kabel beim Einstechen relativ zueinander führen. Die Ausnehmungen sind beispielsweise parallel zu den Leitern angeordnete Rillen, die in einer Flachseite des Kabels oder auch in beiden einander gegenüber liegenden Flachseiten ausgebildet sein können. Bezüglich einer radial zu dem Leiter orientierten und rechtwinklig auf der Flachseite stehenden Ebene sind die Rillen vorzugsweise mittig zu dieser Ebene angeordnet. Die Rillen können einigen der Leiter oder auch allen Leitern zugeordnet sein. Bei einer bevorzugten Ausführungsform des Kabels weist dieses zwei dickere, als Litzen ausgebildete, Leiter auf, die beispielsweise als Versorgungsleitungen dienen sowie ein oder mehrere dünnere Litzen, die beispielsweise als Signalleitung dienen. Die Flachseiten des Kabels sind hier lediglich im Bereich der Signalleitungen mit Rillen versehen, wobei die Außenkontur des Kabels ansonsten kaum vom Rechteck abweicht.

Weitere Einzelheiten vorteilhafter Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus Unteransprüchen, aus der Zeichnung und/oder aus der Beschreibung.

In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung veranschaulicht. Es zeigen:

Figur 1 ein Fadenliefergerät mit Bandantrieb in einer schematisierten Seitenansicht,

- 5 Figur 2 ein Fadenliefergerät mit Motorantrieb in einer schematisierten Seitenansicht,
- 10 Figur 3 eine Klemme des Fadenliefergeräts nach Figur 1 oder Figur 2 zur mechanischen Befestigung und zur elektrischen Kontaktierung des Fadenliefergeräts in einer schematisierten Seitenansicht in einem anderen Maßstab,
- 15 Figur 4 die Klemme nach Figur 3 beim Überstülpen über eine Tragschiene oder einen Maschinenring in teilweise geschnittener Seitenansicht,
- 20 Figur 5 die Klemme nach Figur 4 beim Befestigen an dem Maschinenring,
- 25 Figur 6 die Klemme in festgespanntem Zustand in teilweise geschnittener Seitenansicht,
- 30 Figur 7 eine Ausführungsform eines Kabels zur Kontaktierung von Fadenliefergeräten, in einem vergrößerten Maßstab und in Schnittdarstellung und
- 30 Figur 8 eine abgewandelte Ausführungsform eines Fadenliefergeräts mit beweglich gelagerten Kontaktstiften in einer teilweise aufgebrochenen Seitenansicht.

5 In Figur 1 ist ein Fadenliefergerät 1 veranschaulicht,
das einen Grundkörper 2 in Form eines Halters oder Gehäuses
aufweist, der oder das mit einer Klemme 3 an einer Trag-
schiene oder einem Maschinenring 4 einer Textilmaschine,
wie beispielsweise einer Strickmaschine, zu befestigen ist.
10 Der Grundkörper 2 ragt von der Klemme 3 freitragend aus und
trägt eine Fadenlieferereinrichtung 5. Bei der Ausführungs-
form gemäß Figur 1 wird diese durch ein unterhalb des
Grundkörpers 2 angeordnetes Fadenliefererrad 6 gebildet, das
von einer den Grundkörper 2 vertikal durchsetzenden drehbar
15 gelagerten Achse 7 getragen ist. Diese trägt an ihrem obe-
ren Ende oberhalb des Grundkörpers 2 ein oder mehrere Rie-
menscheiben 8, 9, die über eine Kupplungsscheibe 11 wahl-
weise mit der Achse 7 kuppelbar sind. Dem Fadenliefererrad 6
können eine Fadenbremse 12, die an dem von der Klemme 3
20 abliegenden freien Ende des Grundkörpers 2 angeordnet ist,
sowie ein oder mehrere Fadenfühlhebel 13, 14 zugeordnet
sein, die beispielsweise vor und hinter dem Fadenliefererrad
6 in dem Fadenlaufweg angeordnet und an dem Grundkörper 2
schwenkbar gelagert sind. Sie sind mit im Inneren des
25 Grundkörpers 2 angeordneten Schaltern 13a, 14a verbunden,
die einen elektrischen Stromkreis öffnen oder schließen,
wenn der entsprechende Fadenfühlhebel 13 oder 14 unter Wir-
kung seines Eigengewichts und/oder einer unterstützenden
Feder aus einer angehobenen Position in eine frei herabhän-
30 gende Position schwenkt. Zum Anzeigen dieses Zustands ist
an einem sich vorzugsweise vertikal nach unten erstrecken-
den Fortsatz 15 des ansonsten im Wesentlichen horizontal
angeordneten Grundkörpers 2 eine Signallampe 16 angeordnet,
die von dem Fadenfühlhebel 13 und/oder 14 ein- und ausge-
35 schaltet wird.

5 Zur Spannungsversorgung der Signallampe 16 und/oder
zur Signalisierung des Zustands des Fadenfühlhebels 13
und/oder des Fadenfühlhebels 14 ist an dem Maschinenring 4
ein Flachkabel 17 angeordnet. Dieses ist beispielsweise mit
Kabelbindern, Klebestreifen oder ähnlichem an dem Maschi-
10 nenring 4 einigermaßen fixiert.

15 Die Klemme 3 wird durch ein nach unten offenes Maul
gebildet. Zu diesem gehört ein Schenkel 18, der sich zu-
nächst in gerader Verlängerung des Grundköpers 2 etwa hori-
zontal und dann rechtwinklig abgewinkelt vertikal nach un-
ten erstreckt. Der Schenkel 18 definiert ein Maul 19, des-
sen vertikale Höhe etwa so groß ist wie die Höhe des Ma-
schinenrings 4 und dessen horizontale Breite größer ist als
die Breite des Flachkabels 17 und die des Maschinenrings 4
20 zusammen genommen. Das Maul 19 weist in Seitenansicht etwa
eine rechteckige Kontur auf. Zum Festklemmen des Fadenlie-
fergeräts 1 auf dem Maschinenring 4 dient eine Klemmschrau-
be 21, die in einer horizontal orientierten Gewindebohrung
des Schenkels 18 sitzt. Die Gewindebohrung und die Klemm-
25 schraube 21 sind dabei in dem Maul 19 etwa mittig angeord-
net.

30 Das Flachkabel 17 ist auf der der Klemmschraube 21
abgewandten Seite des Maschinenrings 4 angeordnet. An die-
ser Seite des Mauls 19 sind aus den Figuren 3 und 4 er-
sichtliche Kontaktstifte 22, 23, 24, 25 angeordnet, die im
Abstand parallel zueinander und elektrisch voneinander iso-
liert an dem Grundkörper 2 gehalten sind. Sie erstrecken
sich auf den Schenkel 18 zu und sind dabei im Wesentlichen
35 parallel zu der Klemmschraube 21 ausgerichtet. Die Kontakt-
stifte 22 bis 25 sind vorzugsweise ortsfest gehalten und
vertikal übereinander angeordnet. Sie können allerdings

5 auch bezogen auf die Längsrichtung des Flachkabels 17, d.h.
in Figur 4 senkrecht zur Zeichenebene, gegeneinander ver-
setzt sein, so dass die an dem Flachkabel 17 auszubildenden
Stichlöcher einen größeren Abstand zueinander erhalten.
Jeder Kontaktstift 22 bis 25 weist vorzugsweise eine solche
10 Länge auf, dass er das Flachkabel 17 nicht berührt, wenn
dieses mit dem Maschinenring 4 in das offene Maul 19 einge-
führt wird. Die Kontaktstifte 22 bis 25 sind an ihrem je-
weiligen freien Ende 26, 27, 28, 29 mit einer Spitze verse-
hen, die dazu geeignet ist, den isolierenden Mantel 31 des
15 Flachkabels 17 zu durchstechen. In diesem Mantel 31 sind
mehrere Leiter 32, 33, 34, 35 angeordnet, die vorzugsweise
durch eine Kupferlitze gebildet werden. Die Vertikalabstän-
de der Leiter 32 bis 35 stimmen dabei mit den Vertikalab-
ständen der Kontaktstifte 22 bis 25 überein.

20 Die Spitzen 26 bis 29 der Kontaktstifte 22 bis 25 ra-
gen in eine maulartige Ausnehmung 36, deren Größe die den
Querschnitt des Flachkabels 17 geringfügig übersteigt. Die
Spitzen 26 bis 29 ragen jedoch nicht aus dieser Ausnehmung
25 36 heraus. Im Bereich der Kontaktstifte 22 bis 25 ist in
der betreffenden Wand, in der die Ausnehmung 36 ausgebildet
ist, eine Kammer nach Art eines vertikalen Schlitzes ausge-
bildet, in der ein Führungselement 37 sitzt. Dieses vor-
zugsweise aus Kunststoff ausgebildete Führungselement 37
30 weist ein oben und unten von zwei Vorsprüngen 38, 39 be-
grenztes Maul 41 auf, dessen Größe dem Querschnitt des
Flachkabels 17 entspricht und das sich zu der Klemmschraube
21 hin öffnet. Das Führungselement 37 weist zwischen den
Vorsprüngen 38, 39 eine im Wesentlichen ebene Anlagefläche
35 42 auf, die von Bohrungen 43, 44, 45, 46 durchsetzt ist.
Die Bohrungen nehmen die Kontaktstifte 22 bis 25 auf, wie
insbesondere aus Figur 1 hervorgeht.


5 In den Figuren 3, 4 und 5 ist das Führungselement 37
in seiner Aufnahmeposition veranschaulicht. Es ist längs
der Kontaktstifte 22 bis 25 beweglich gelagert und dazu an
einem einstückig angeformten Federarm 47 gehalten. Dieser
geht auch aus Figur 1 hervor. Das Führungselement 37 ist
10 dadurch soweit beweglich, dass es in die schlitzartige Aus-
nehmung eingedrückt werden kann, in der die Kontaktstifte
22 bis 25 sitzen. Sein Rücken 48 kann dadurch an den Boden
49 der betreffenden Ausnehmung angenähert werden.


15 Das insoweit beschriebene Fadenliefergerät 1 wird wie
folgt auf einen Maschinenring 4 montiert:

Zur Montage wird die Klemmschraube 21 zunächst so weit
aus dem Maul 19 herausgeschraubt, dass das Maul 19 voll-
ständig freigegeben ist. In diesem Zustand wird das Faden-
20 liefergerät 1 mit seiner Klemme 3 von oben her auf den Ma-
schinenring 4 aufgesetzt. Dabei liegt das Flachkabel 17 dem
Maul 41 des Führungselements 37 gegenüber. Dieser Zustand
ist aus Figur 1 wie auch aus Figur 4 ersichtlich. Wird nun
25 die Befestigungsschraube 21 etwas angezogen, tritt das
Flachkabel 17, wie Figur 5 zeigt, in das Maul 41 des Füh-
rungselements 37 ein. Das durch seinen Federarm 47 in Ver-
tikalrichtung präzise geführte Führungselement 37 nimmt
dabei das Flachkabel 17 zwischen den Vorsprüngen 38 und 39
30 auf und korrigiert, falls erforderlich, dessen Höhe, so
dass seine Leiter 32 bis 35 präzise auf Höhe der Kontakt-
stifte 22, 23, 24, 25 stehen.

Wird die Befestigungsschraube 21 nun weiter angezogen,
35 werden das Flachkabel 17 und das Führungselement 37, wie
Figur 6 zeigt, auf die Kontaktstifte 22 bis 25 aufgescho-
ben. Während das Führungselement 37 in der die Kontaktstif-

5 te 22 bis 25 umgebenden Ausnehmung verschwindet, tritt das Flachkabel 17 in die Ausnehmung 36 ein, die oben und unten von stufenförmigen Anschlängen 51, 52 begrenzt ist. Die Kontaktstifte 22 bis 25 durchdringen dabei den Mantel 31 des Flachkabels 17 und stechen in die Leiter 32 bis 35 ein. Dieser Zustand ist in Figur 6 veranschaulicht. Dabei wird alsbald der Maschinenring 4 gegen die Anschläge 51 bis 52 gespannt, deren Anlageflächen in einer gemeinsamen Ebene liegen, wodurch auch die mechanische Befestigung des Fadenliefergeräts 1 erzielt wird.

15  Figur 2 veranschaulicht eine abgewandelte Ausführungsform des Fadenliefergeräts, bei dem der Antrieb der Fadenliefereinrichtung 5 durch einen Motor 53 erfolgt. Dieser sitzt oben auf dem Grundkörper 2 und ersetzt die Riemenscheiben 8, 9 gemäß Figur 1. Der Motor 53 wird beispielsweise durch nicht weiter veranschaulichte Fadenspannungssensoren an dem Fadenliefergerät 1 gesteuert. Zur Energieversorgung des Motors 53 dient wiederum das Flachkabel 17 an dem Maschinenring 4. Die Kontaktierung desselben erfolgt in der vorstehend beschriebenen Weise. Die Klemme 3 und die durch sie gebildete elektrische Kontaktierungseinrichtung ist gemäß den Figuren 3 bis 6 ausgebildet. Auf diese Figuren und deren Beschreibung sowie ergänzend auf die Beschreibung der Figur 1 wird entsprechend verwiesen.

30  In Figur 7 ist eine abgewandelte Ausführungsform des Flachkabels 17 als Flachkabel 54 veranschaulicht. Das Flachkabel 54 weist einen isolierenden Mantel 31 auf, dessen Querschnitt einen etwa rechteckigen Umriss aufweist. In dem Mantel 31 sind mehrere, beispielsweise sechs Adern 55, 56, 57, 58, 59, 60 untergebracht, die beispielsweise als Kupferlitzen ausgeführt sind. Die Adern 55 bis 60 sind je-

5 weils von einer eigenen Isolierung 61, 62, 63, 64, 65, 66
umgeben. Die Isolierungen 61 bis 66 können mehrfarbig aus-
gebildet sein. Alle Adern 55 bis 60 sind in einer gemein-
10 samen Vertikalebene 67 angeordnet, die parallel zu den
Flachseiten 68, 69 des Flachkabels 54 orientiert ist. Wäh-
rend die Adern 55, 56 beispielsweise als Energieversor-
gungsleitungen dienen und einen größeren Querschnitt auf-
weisen können die Adern 57 bis 60 als Signalleitungen die-
nen und einen entsprechend geringeren Querschnitt aufwei-
15 sen. Entsprechend sind auch die Mittenabstände der Adern 57
bis 60 geringer als die Mittenabstände der Adern 55, 56.
Die Mittenabstände der Adern 57 bis 60 können geringer sein
als die halbe Dicke des Flachkabels 54, d.h. geringer als
der Abstand der Vertikalebene 67 von einer der Flachseiten
20 69 oder 68. Die sichere und korrekte Kontaktierung der
Adern 57 bis 60 wird unter diesen Umständen durch Rillen
71, 72, 73, 74, 75 sowie 76, 77, 78 erleichtert, die in der
Flachseite 68 bzw. 69 ausgebildet sind. Dabei ist wenigstens
eine der beiden Flachseiten 68, 69 mit entsprechenden
25 Rillen versehen. Die Rille 71 ist etwa mittig zu einer Ra-
dialebene 79 der Ader 57 angeordnet, die rechtwinklig auf
der Vertikalebene 67 steht. Entsprechend liegt die Rille 71
auf gleicher Höhe mit der Ader 57. Ebenso liegen die Rillen
72, 73, 74 auf gleicher Höhe mit den Adern 58, 59, 60. Auch
30 die Rillen 75 bis 78 liegen auf gleicher Höhe mit den Adern
57 bis 60.

Ein solches Flachkabel 54 ist besonders gut zum Anste-
chen mit und ohne Führungselement 37 geeignet. Die Rillen
71 bis 74 führen anstechende Kontaktstifte. Umgekehrt
35 orientiert sich das Flachkabel 54, wenn die Kontaktstifte
wie Zinken eines Kamms in die Rillen 71 bis 74 finden, in
seiner Höhe automatisch lagerichtig zu den Kontaktstiften.

5 Figur 8 veranschaulicht eine weitere Ausführungsform
eines Fadenliefergeräts 1. Soweit dieses mit den vorstehend
beschriebenen Fadenliefergeräten übereinstimmt, wird auf
die vorstehende Beschreibung unter Zugrundelegung gleicher
10 Bezugszeichen verwiesen. Abweichend von der vorigen Dar-
stellung gilt folgendes:

15 Bei dem Fadenliefergerät nach Figur 8 ist das Füh-
rungselement 37 durch eine entsprechende Kontur 81 in der
dem Flachkabel 17 zugewandten Seitenwand des Mauls 19 ge-
bildet. Die Kontaktstifte 22, 23, 24, 25 sind in Ruheposi-
tion außerhalb der Kontur 81. Sie sind von einem Träger 82
getragen, an dem sie im Abstand parallel zueinander orts-
fest gelagert und isoliert gehalten sind. Über flexible
Leitungsmittel (flexible Leiterplatte oder ähnliches) sind
20 die Kontaktstifte 22, 23, 24, 25 mit einer weiteren, nicht
dargestellten elektrischen Schaltung, dem Motor 53, der
Signallampe 16 und/oder einer anderweitigen elektrischen
Einrichtung verbunden. Der Träger 82 ist durch eine Füh-
25 rungseinrichtung 83 bzgl. der Kontaktstifte 22, 23, 24, 25
axial beweglich gelagert. Die Führungseinrichtung 83 ist in
Figur 8 durch zwei Gleitführungen angedeutet, die an beiden
Enden des Trägers 82 angeordnet sind. Alternativ können
hier auch federnde Stege oder ähnliche Mittel dienen, über
die der Träger 82 mit dem Grundkörper 2 verbunden sein
30 kann. Zur Betätigung, d.h. zum gezielten Einstechen der
Kontaktstifte 22, 23, 24, 25 in das Flachkabel 17 dient ein
gesonderter Antrieb, der im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel durch einen drehbar gelagerten Exzenter 84 gebildet
ist. Der Exzenter 84 wird durch einen Nocken 85 gebildet,
35 der drehfest mit einem Handhebel oder einem ähnlichen,
nicht weiter veranschaulichten Betätigungsorgan verbunden
ist. Er dient dazu, den Träger 82 axial zu verschieben. Ein

5 nicht weiter veranschaulichtes Federmittel spannt den Träger 82 in seine in Figur 8 veranschaulichte Rückzugsposition vor, in der die Kontaktstifte 22, 23, 24, 25 nicht in das Maul 41 eindringen. Wird der Nocken 85 jedoch geschwenkt, bewirkt dies eine axiale Verschiebung des Trägers 32, wodurch die Kontaktstifte 22, 23, 24, 25 in das Maul 41 eindringen.

Das Fadenliefergerät 1 gemäß Figur 8 wird wie folgt verwendet:

15 Soll es auf dem Maschinenring 4 montiert werden wird es, wie Figur 8 veranschaulicht, auf diesen aufgesetzt. Der Träger 82 befindet sich dabei in der dargestellten Rückzugsstellung, so dass das Maul 41 frei ist. Nun wird die Befestigungsschraube 42 festgezogen, wodurch das Fadenliefergerät 1 auf dem Maschinenring 4 festgespannt wird. Das Flachkabel 17 liegt dabei in dem Maul 41 und ist noch nicht kontaktiert. Durch eine Drehung des Nockens 85 werden die Kontaktstifte 22, 23, 24, 25 axial verschoben, so dass sie in das Flachkabel 17 eindringen und dessen Leiter 32, 33, 34, 35 kontaktieren. Der Nocken 85 bleibt entweder durch seine Formgebung oder durch eine gesonderte Rast- oder Feststelleinrichtung in dieser Position stehen. Es ist jedoch auch möglich, von einer solchen Feststellung abzusehen und sich darauf zu verlassen, dass die in das Flachkabel 17 eingestochenen Kontaktstifte 22, 23, 24, 25 reibschlüssig am Platz bleiben.

Bei der Ausführungsform gemäß Figur 8 ist eine Betätigungseinrichtung vorgesehen, die den Träger 82 auf das Flachkabel 17 zubewegt, wobei ein Rückziehen nicht vorgesehen ist oder durch ein Federmittel erfolgt. Es ist alterna-

5 tiv möglich, eine Betätigungseinrichtung vorzusehen, die sowohl schiebend als auch ziehend wirkt, wie beispielsweise ein Kniehebelantrieb, ein Gewindetrieb, eine Kulissenführung oder dergleichen.

10 Das erfindungsgemäße Fadenliefergerät 1 weist eine Klemme 3 zur Befestigung auf einem Maschinenring 4 auf. Bei der Klemme 3 sind Kontaktstifte 22 bis 25 angeordnet, die zum Einstechen in ein an dem Maschinenring 4 gehaltenes Flachkabel 17 dienen. Zur lagerichtigen Orientierung des
15 Flachkabels 17 vor und während des Einstechvorgangs dient ein Führungselement 37, das an oder bei der Klemme beweglich gelagert ist. In Vertikalrichtung ist es vorzugsweise durch einen Federarm 47 gehalten. Das Flachkabel 17 weist an seinen Flanken vorzugsweise Rillen auf, die ebenfalls
20 zur lagerichtigen Orientierung des Flachkabels vor und während des Einstechvorgangs dienen können. In die Rillen finden die Spitzen der Kontaktstifte 22 bis 25, die dadurch die Ausrichtung des Flachkabels 17 oder 54 bewirken.

25

5	<u>Bezugszeichenliste:</u>	
	1	Fadenliefergerät
	2	Grundkörper
	3	Klemme
10	4	Maschinenring
	5	Fadenlieferereinrichtung
	6	Fadenliefererrad
	7	Achse
	8, 9	Riemenscheibe
15	11	Kupplung
	12	Fadenbremse
	13, 14	Fadenführlhebel
	15	Fortsatz
	16	Signallampe
20	17	Flachkabel
	18	Schenkel
	19	Maul
	21	Klemmschraube
	22, 23, 24, 25	Kontaktstifte
25	26, 27, 28, 29	Spitze
	31	Mantel
	32, 33, 34, 35	Leiter
	36	Ausnehmung
	37	Führungselement
30	38, 39	Vorsprünge
	41	Maul
	42	Anlagefläche
	43, 44, 45, 46	Bohrungen
	47	Federarm
35	48	Rücken
	49	Boden
	51, 52	Anschläge

5	53	Motor
	54	Flachkabel
	55, 56, 57, 58, 59, 60	Ader
	61, 62, 63, 64, 65, 66	Isolierung
	67	Vertikalebene
10	68, 69	Flachseite
	71, 72, 73, 74,	Rillen
	75, 76, 77, 78	Rillen
	79	Radialebene
	81	Kontur
15	82	Träger
	83	Führungseinrichtung
	84	Exzenter
	85	Nocken

20

5 Patentansprüche:

1. Fadenliefergerät (1)

10

mit einem Grundkörper (2), der eine Fadenliefereinrichtung (5) und wenigstens eine elektrische Einrichtung (14a; 53) aufweist,

15

mit einer Befestigungsklemme (3), die zur Befestigung des Fadenliefergeräts (1) an einer Textilmaschine vorgesehen ist,

20

mit wenigstens einem bei der Befestigungsklemme (3) angeordneten Kontaktstift (22, 23, 24, 25), der zur Kontaktierung eines Leiters (32, 33, 34, 35) eingerichtet ist, und

25

mit einem Führungselement (37), das zu dem Kontaktstift (22, 23, 24, 25) benachbart angeordnet ist, wobei das Führungselement (37) und der Kontaktstift (22, 23, 24, 25) in Bezug aufeinander beweglich gelagert sind.

30

2. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Einrichtung ein Schalter (14a) und/oder ein Sensor und/oder ein Motor (53) ist.

3. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Führungselement (37) in Bezug auf den Grundkörper (2) beweglich gelagert ist.

35

4. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktstift (22, 23, 24, 25) in Bezug auf den Grundkörper (2) axial beweglich gelagert ist.

5. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsklemme (3) ein nach unten offenes Maul (19) aufweist.

10

6. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsklemme (3) eine Klemmschraube (21) aufweist, deren Achse sich quer zu seiner Öffnungsrichtung erstreckt.

15

7. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Kontaktstift (22, 23, 24, 25) quer zu der Öffnungsrichtung des Mauls (19) erstreckt.

20

8. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktstift (22, 23, 24, 25) ortsfest gelagert ist.

25

9. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Kontaktstift (22, 23, 24, 25) in einen von dem Maul (19) umschlossenen Innenraum hinein erstreckt.

30

10. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Kontaktstifte (22, 23, 24, 25) vorgesehen sind, die parallel und im Abstand zueinander angeordnet sind, um unterschiedliche Leiter (32, 33, 34, 35) zu kontaktieren.

35

11. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktstift (22, 23, 24, 25) ein Einstechkontakt ist.

- 5 12. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiter (32, 33, 34, 35) in einem Kabel (17) zusammengefasst sind.
- 10 13. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Kabel (17) einen Rechteckquerschnitt aufweist.
- 15 14. Kabel (54), insbesondere zum Anschluss von Fadenliefergeräten,
mit einem isolierenden Mantel (31), der mehrere Leiter (55, 56, 57, 58, 59, 60) umschließt und im Querschnitt einen rechteckigen Umriss aufweist,
- 20 mit in dem Mantel (31) vorgesehenen Vertiefungen (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78), die neben den Leitern (55, 56, 57, 58, 59, 60) angeordnet und diesen zugeordnet sind, um Einstechkontakte beim Einstechen zu führen.
- 25 15. Kabel nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefungen (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78) zueinander parallel angeordnete Rillen sind.
- 30 16. Kabel nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Rillen (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78) auf einer Flachseite (68, 69) des Mantels (31) angeordnet sind.
- 35 17. Kabel nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Rillen (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78) auf einander gegenüberliegenden Flachseiten (68, 69) des Kabels (54) angeordnet sind, wobei jeweils zwei Rillen

5 (71, 75) und ein Leiter (57) in einer gemeinsamen Ebene
(79) angeordnet sind.

10 18. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Führungselement (37) parallel zu dem Kontaktstift (22, 23, 24, 25) beweglich gehalten ist.

15 19. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Führungselement (37) auf eine Aufnahmeposition hin federnd vorgespannt ist.

20 20. Fadenliefergerät nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet,
dass das Führungselement (37) ein der Kabelkontur angepasstes Maul (41) aufweist.


20 21. Fadenliefergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Führungselement (37), wenn es sich in Aufnahmeposition befindet, den Leiter von dem Kontaktstift (22, 23, 24, 25) trennt.

5 Zusammenfassung:

Das erfindungsgemäße Fadenliefergerät (1) weist eine Klemme (3) zur Befestigung auf einem Maschinenring (4) auf. An der Klemme (3) sind Kontaktstifte angeordnet, die zum
10 Einstechen in ein an dem Maschinenring (4) gehaltenes Flachkabel (17) dienen. Zur lagerichtigen Orientierung des Flachkabels (17) vor und während des Einstechvorgangs dient ein Führungselement (37), das an oder bei der Klemme be-
15 weglich gelagert ist. In Vertikalrichtung ist es vorzugsweise durch einen Federarm (47) gehalten. Das Flachkabel (17) weist an seinen Flanken vorzugsweise Rillen auf, die ebenfalls zur lagerichtigen Orientierung des Flachkabels vor und während des Einstechvorgangs dienen können. In die
20 Rillen finden die Spitzen der Kontaktstifte, die dadurch die Ausrichtung des Flachkabels (17 oder 54) bewirken.

(Fig. 1)

Fig. 1






Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

